

Mounting Steps

Mounting Steps


Dear customer, please read below items before installation:

- Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
- Be careful, do not connect the luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).
- Never open the optical part of the luminaire.
- Connect the earth terminal to protective earthing network.
- Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

IP 65

3


۱. مهره قفل دریوش را با دست باز نمایید.
۲. دریوش را به سمت بالا هدایت کرده و حول پیچ نگهارنده (شکل A) بچراخانید.
۳. Opened the cap lock clamp by hand.
4. Cap must be guided upwards then turn around the holder screw (shape A)



4

- سیم های کابل را از کابل گیر عبور داده و به پایانه های تول فاز ارت منصل نمایند و در پایان دریوش چراغ را بینند.

Passed the cable from the cable holder and connect the cable wires to the neutral, and finally closed the luminaire cap.




Mounting Steps

1

- ابتدا کابل را از محل لوله گیر عبور داده و به داخل چراغ هدایت نمایید.


First, passed the cable from pipe holder into the luminaire.



2

- سیس چراغ را روی لوله قرار داده و پیچ اتصال اوله گیر (۱) را مکم نمایید.

Then put the luminaire on the pipe and fasten the pipe holders screw (1).



خانواده تترا و تترافی
TETRA & TETRA FAMILY

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ پارکی
Installation and utilization instruction for LED garden lighting




برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه
محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the
product guarantee, please refer to [Golnoor's website](#)

General conditions

Weight

TETRA	3.5 kg
TETRA (I)	3.2 kg
Dimension(LxWxH) (mm)	L386xW386xH153 mm
Pipe	Ø60
Cable (mm ²)	3x1 , 3x2.5
Torque for screws fixing luminaire	10N.m
Max. surface against wind (sqm)	0.15m ²



کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

- به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ شانه گذاری شده است توجه فرمایید.
- در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی اسکوفاده نموده و در رمان انجام عملیات ساختهای مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمایید.
- دق قفارمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ وات) متصل نگردید.
- حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را شبکه ی م zun حفاظتی متصل نمایید.
- جهت اطمینان از آب بندی کامل چراغ، پیش اینکی را هرگز باز نکنید.
- با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید وسیله یک کابل ورقه یا کالبی که نوسط سازنده با تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727